

ТОКОВ КРЪГ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5 бр.рез. място			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	5 бр.рез. място		ДО–1	ДО–1	ЕО	хл.	рез.
ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ	17	12+2В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			3	2	8	–	–
КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ	–	–	–	2	4	4	2gв.	1ч.ц	1ч.ц	2	–	1ч.ц	1ч.ц	1ч.ц	1ч.ц	–	–	1ч.ц	–				4PM	2PM	2PM	4PM	1PM	1PM	4PM	2PM	3PM	–	2gв.	4gв.	–	–	1ч.ц	1ч.ц			–	–	–	1	–
Вид на ел.консум.	осв.	осв.	рез.	конт.	конт.	конт.	конт.	БТ	ел.рад.	конт.	рез.	клим.	клим.	клим.	клим.	рез.	Т-ОВ	проект.	рез.				комп.	комп.	комп.	комп.	комп.	комп.	комп.	комп.	комп.	рез.	конт.	конт.	рез.	рез.	КШ	клим.			осв.	осв.	евак.осв.	хлад.	–
ПРЕДПАЗИТЕЛ, А	10	10	10	16	16	16	16	20	16	16	16	16	16	16	16	16	25	16	16				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20			10	10	10	16	16
КАБЕЛ мм2 NYY	3x2,5	3x1,5	–	3x4 3x2,5	3x4 3x2,5	3x4 3x2,5	3x4 3x2,5	3x4	3x2,5	3x4 3x2,5	– –	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	– –	5x4	3x2,5	– –				3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–	3x4 3x2,5	3x4 3x2,5	–	–	5x4	3x4			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	–
Рц W	595	357	250	500	1000	1000	500	1200	500	500	250	1900	1900	2400	2900	250	5000	500	250				2400	1200	1200	2400	600	600	2400	1200	1800	250	500	1000	250	250	4000	2900			105	70	48	250	250
	Pu=21,752 kW Ke=0.7 Pe=15.226 KW I=25 A																						Pu=22,950 KW Ke=0.7 Pe=16 KW I=25 A																			Pu=0,723 KW				

Pe=15.226 KW+16 kW+0.723kW =32 kW I=50 A

Fi-30 mA Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита

ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ ЦК–QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ"№72